

POTENZA DI AVVIAMENTO ISTANTANEA

Il booster RB 4000 ti offre energia istantanea per avviare veicoli con batterie da 12 V scariche fino a 45 volte, prima di dover essere ricaricato. Dotato di funzioni di sicurezza, porte di ricarica USB aggiuntive e una torcia integrata, è tanto versatile quanto affidabile. Potente, compatto e pronto all'uso, rimuove ogni ostacolo dai percorsi della vita.

AVVIATORE DI EMERGENZA PER BATTERIE DA 12 V SCARICHE

Scopri il potente booster portatile RB 4000. Di dimensioni compatte, ma con una corrente di picco della batteria di 4000 A, è costruito per supportare facilmente la maggior parte delle batterie da 12 V. È dotato di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui la tecnologia antiscintilla e la protezione contro l'inversione di polarità, in modo da poterlo utilizzare con sicurezza per rimettersi in movimento. Ma è più di un semplice avviatore di emergenza. È anche un power bank versatile e di lunga durata con porte di ricarica USB per tutti i tuoi dispositivi e dispone di una torcia a LED integrata con tre modalità di illuminazione. Non perderai mai un momento, indipendentemente da dove ti porteranno le tue avventure, con la tranquillità che deriva dai pionieri della ricarica svedese, CTEK.

MAGGIORE POTENZA, SEMPRE A PORTATA DI MANO

L'RB 4000 offre una potenza di avviamento istantanea per avviare il veicolo con facilità. Che si tratti di aiutarti a superare un'imprevista batteria scarica o di fornire alimentazione ai dispositivi in movimento, è sempre pronto quando ne hai bisogno. Compatto, intelligente e resistente, è il must-have indispensabile per affrontare le sfide di ogni viaggio.

- Potenza di avviamento istantanea: per un massimo di 45 avviamimenti con una singola carica.
- Supporta tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 12 V, tra cui AGM, EFB, WET, GEL e Ca/Ca.
- Tecnologia antiscintilla e protezione contro l'inversione di polarità per un uso sicuro.
- Potente, ma compatto per una facile trasportabilità e conservazione.
- Powerbank USB ad alta capacità e torcia integrata con 3 modalità di illuminazione.
- Robusto design di ispirazione svedese per prestazioni affidabili.
- Ricarica telefoni, tablet e altri dispositivi elettronici tramite le porte USB-A e USB-C integrate.
- Viene fornito con morsetti, custodia e guida per l'utente.
- Design ergonomico con indicatori LED intuitivi.
- Garanzia di 2 anni.

RB 4000



DATI TECNICI

CORRENTE DI PICCO DELLA BATTERIA	4000A / 45 avviamenti
CORRENTE MASSIMA DI AVVIAMENTO	2060A
CORRENTE DI AVVIAMENTO	Fino a 1300 A
CAPACITÀ DELLA BATTERIA INTERNA	24000mAh (6000mAhx4 / 88.8Wh)
TEMPO DI RICARICA RAPIDO	3, 5 ore
TIPO DI BATTERIA INTERNA	4S1P
CHIMICA CELLA DELLA BATTERIA INTERNA	Polimero agli ioni di litio
INGRESSO	USB-C PD 30W
USCITA	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
TIPI DI BATTERIA	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
CHIMICA BATTERIA	Piombo-acido
TENSIONE DI AVVIO	2.5 V
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTE	Da -20 °C a +55 °C per l'uscita
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE AMBIENTE	0 °C to +55 °C
INTERFACCIA UTENTE	Display
DIMENTONI (L X P X A)	239 x 107 x 40 mm
PESO NETTO (UNITÀ CON CAVI)	1210+/-10 g
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
LUNGHEZZA CAVO DI AVVIAMENTO RIMOVIBILE (USCITA)	0.25 m
SORGENTE ALIMENTAZIONE	230 V -> 12 V
TENSIONE BATTERIA	12 V
CONNELLTIVITÀ	Rimuovibile
RAFFREDDAMENTO	Convezione naturale
LUNGHEZZA CAVO ADATTATORE DI RETE	1 m
TIPO DI CAVO ADATTATORE DI RETE	USB-C
GARANZIA	2 anni

QUALITÀ GARANTITA CON CTEK

Il servizio di assistenza CTEK è pronto a rispondere a qualsiasi domanda in merito alla ricarica e all'uso dei caricabatterie CTEK. Tutti i prodotti e le soluzioni sviluppati e distribuiti da CTEK sono caratterizzati da sicurezza, semplicità e versatilità. I caricabatterie CTEK sono distribuiti in più di 70 Paesi nel mondo. CTEK è il fornitore di riferimento di molte case automobilistiche e motociclistiche tra le più prestigiose al mondo.

Per maggiori informazioni, visitare WWW.CTEK.IT